




MDS30A

三相全桥整流模块



特 性:

- 国际标准封装
- 焊接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
- 玻璃钝化工艺(方片)芯片
- 低通态压降 ≤ 1.3
- 引线端与底板电气绝缘, 2500V交流电压
- 阻断电压高达1600V
- 高达12倍抗浪涌能力
- 安装方便
- 环保产品(符合ROHS要求)

主要用途:

- 直流屏
- 变频器
- 电焊机
- 直流充电电源
- 直流电动机

主要技术参数

参数	符号	测试条件	结温	参数值			单位
			$T_j(^{\circ}\text{C})$	最小	典型	最大	
直流输出电流	I_o	单相全波整流电路, $T_C=100^{\circ}\text{C}$	150			30	A
反向重复峰值电压	V_{RRM}	V_{RRM} $t_p=10\text{ms}$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200\text{V}$	150	800	1600	2500	V
反向重复峰值电流	I_{RRM}	at V_{RRM}	150			10	mA
最大输出电流	I_D					30	A
	T_C					80	$^{\circ}\text{C}$
正向平均电流	$I_{F(AV)}$					25	A
正向有效值电流	$I_{F(RMS)}$					40	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	10ms 正弦半波	150			465	A
浪涌电流平方时间积	I^2t	$V_R=0.6V_{RRM}$				2.8	A^2S^*103
通态门槛电压	V_{TO}					0.8	V
峰值压降	V_{FM}	$I_{FM}=30\text{A}$	25			1.3	V
绝缘电压	V_{iso}	50Hz, R.M.S, $t=1\text{min}$, $I_{iso}=1\text{mA}(\text{max})$		2500			V
结壳热阻	$R_{th(j-c)}$	单面散热				2.50	$^{\circ}\text{C/W}$
贮存温度	T_{stg}			-40		125	$^{\circ}\text{C}$
重量	W_t				150		g

固特电力半导体模块


Gold Power

通过欧盟CE、ISO9001、符合ROSH认证企业


Page 3 of 1

2007-01


产品热线: TEL:86-510-85166093 88085590 85166195 FAX:88085591 投诉QQ: 453742705

内部电路 circuit	
外形尺寸	80mm*29mm*31mm
说明	表中的参数为每个整流芯片的额定值和特性参数 适用型号：MDS方桥


电力半导体模块命名示例



外形图、接线图、安装孔尺寸 单位：mm



性能曲线图



●使用说明

为了本公司的半导体功率模块能满足您的**高可靠使用**要求，请**注意**以下几点事项：

1、**过电流的保护**可采用**半导体专用快熔**；

2、**RC吸收（缓冲）**建议使用**吸收模块（本公司可供应）**；

3、使用环境条件：

a)半导体功率模块**工作温度为：-40℃～+125℃（结温）**；**整流为：-40℃～150℃**；

b)环境相对**湿度≤85%**；海拔**1000米**以下；

c)使用环境应**无剧烈振动和冲击**，环境介质中应**无腐蚀金属和破坏绝缘的杂质气氛**；

d)模块采用强制风冷时风速应**>6米/分**，**环境温度一般应控制在-40℃～60℃**，**散热器温度一般应控制在80℃以下**。

4、安装注意事项：

a)根据所选模块电流大小，外形尺寸及环境条件选配散热器。散热器可**采用自然风冷、强迫风冷或水冷**，由于模块是绝缘型，因此，可以把多个模块安装再同一个散热器上。

b)散热器**安装表面应平整光滑，无划痕及杂物**，其表面光洁度应小于**10um**。

c)模块安装到散热器上之前应用**细砂纸轻轻擦去散热器表面氧化层并用无水乙醇擦净**。然后再它们的**接触面之间均匀地涂一层很薄的导热硅脂（每面约0.5um厚）**，使其间接触良好以**减少接触热阻**。

d)模块紧固到散热器表面时**采用M5和M6螺钉和弹簧垫圈**，并以**4-6N.M**力矩加以紧固，工用3小时后，以同样力矩紧固一次。

e)模块主电极的连线应采用**铜排并保证光滑平整的接触表面**，，其紧固力矩再使用**M5螺钉**时为**3N.M**，若用**M8螺钉**则为**8-10N.M**。

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，若有更改，不再另行通知，请见谅。

对固特而言，不可能评定模块在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与固特联系以便获取更多的技术支持，技术咨询电话：86-510-85166091。

© 无锡市固特控制技术有限公司版权所有，本公司保留所有权利。